

NP2Go

User Guide

使用说明

感谢您购买 ISDT NP2GO 电池能量盒

欢迎您登录艾斯特官方网站 www.isdt.co 了解更多功能，购买丰富配件。
由于产品功能不断更新，您手中的说明书可能与实际操作有所出入，
请以实际功能为准。

📖 产品使用注意事项

- 使用本产品之前，请仔细阅读并遵循本文及本产品相关的所有安全与合规操作指引。
- 请勿在阳光直射、雨淋或者潮湿环境中使用充电器。
- 充电器应远离热源、高压、水、可燃性气体、腐蚀性剂等危险物品。
- 若遇火警，请正确使用干粉灭火器进行灭火，使用液体类灭火器可能会有触电危险。
- 严禁在雷电及雷雨天气中使用充电器。
- 保持充电器内部干燥，切勿进入水、油等液体。
- 充电时，请远离可燃物，切勿将充电器或者电池置于地毯上充电。
- 充电器电池接口仅适用于索尼NP-FZ100、NP-FW50、NP-BX1电池充电，切勿为其他型号电池充电。
- 使用时请将充电器平稳放置，并注意绝缘及防火。
- 请勿用手或其他物体触碰电池接口的金属端子。若金属端子附着异物，请在断电状态用干布擦拭干净。
- 确保将电池接口对准充电器接口后轻按插入，否则可能导致电池损坏。
- 务必于合适的环境温度使用充电器（建议0°C至40°C）。
- 移动或搬运充电器时，不要拉扯充电器电源线。
- 使用前，请确保电池接口、充电器接口、电池表面、充电器电池仓表面干燥无水，再将电池插入充电器。
- 禁止以任何方式拆解或损坏充电器。

📖 产品介绍

ISDT NP2GO是专门为索尼相机电池设计制作的充电器，可以对索尼NP系列电池进行充电，可兼容索尼NP-FZ100、NP-FW50、NP-BX1类型电池。
可同时为多块的电池充电，最多同时支持两路NP-FZ100和两路NP-BX1同时输出，且内置10000mAh大电池，不接电源也能随心充，而且可通过USBC输出，作为充电宝使用。
支持无线连接，可用Polying APP进行连接并于移动端监控电池充电情况，设置相关充电参数。

产品规格参数

产品型号:	NPC4610
内置电芯容量:	36Wh 7.2V
内置电芯额定容量:	6000mAh(5V/1A)
适用电池:	Sony NP-FZ100、NP-FW50、NP-BX1电池
USB Type-C输入:	5-15V-3A, 45W Max
USB Type-C输出:	5V-2.4A, 12W Max
最大充电功率:	30W (NP-FZ100*2+NP-BX1*2)
最大充电电流:	NP-FZ100 1.5A, NP-FW50 0.8A, NP-BX1 1.0A
尺寸:	87.5*57.9*87.6mm
重量:	278g (±10%)

产品使用说明

本产品具有内置电池，在必要时可以充当充电宝来使用；支持无线连接功能，可与Polying APP进行连接。

一、充电功能：

本产品的主要功能，提供4路双通道的充电接口，懒人式的充电设计，只需正确放置电池，无需其他操作，即可开始充电，省心省力。

当电池过放欠压保护时，可以通过长按1秒按键激活电池进行充电。

二、充电宝功能：

本产品内置10000mAh电池，只需一个操作即可在任意时刻秒变充电宝，随时随地保驾护航，没有电量焦虑。

底部百分比为内置电池的电量；当底部出现  指示标亮起时，表示正在输出。如若充电指示标亮起 ，则表示正在输入。

三、无线连接：

支持无线连接功能，提供APP进行连接以读取充电状态等信息。可使用APP对充电器进行控制，可选择不同充电模式：


快速充电：1.5A (NP-FZ100/8.4V)，0.8A (NP-FW50/8.4V)，1.0A (NP-BX1/4.2V)

普通充电：1.0A (NP-FZ100/8.4V)，0.5A (NP-FW50/8.4V)，0.6A (NP-BX1/4.2V)

四、休眠：

在无动作一段时间后，为延长待机时间，设备会进入休眠模式，在休眠模式时有任意操作即可唤醒。

UI说明



- ①：充电电池型号；②：电池充电状态；③：电池电量百分比；④：内置电池工作状态；
⑤：内置电池电量百分比；

连接手机

启动Polying软件，将手机靠近运行的设备后，开始连接手机，
可按照界面提示单机按键选择绑定或取消绑定。

Thank you for purchasing the ISDT NP2GO Battery Energy Box.

Welcome to log in to the official website of ISDT at www.isdt.co for more information and to purchase additional accessories.

Due to continuous product updates, the instructions you have in your hands may differ from actual operation, so please refer to the actual functionality.

Product Use Precautions

-Before using this product, please carefully read and follow all the safety and compliance guidelines associated with this document and the product.

-Do not use the charger in direct sunlight, rain, or humid environments.

-The charger should be kept away from heat sources, high voltage, water, flammable gases, corrosives, and other hazardous materials.

-In case of a fire, use a dry powder fire extinguisher to extinguish it correctly. Using liquid fire extinguishers may pose a risk of electric shock.

-It is strictly forbidden to use the charger during thunderstorms and rainy weather with lightning.

-Keep the inside of the charger dry; do not let it come into contact with water, oil, or other liquids.

-When charging, stay away from flammable materials, and do not place the charger or batteries on carpet for charging.

-The battery interface of the charger is only suitable for charging Sony NP-FZ100, NP-FW50, NP-BX1 batteries. Do not charge other types of batteries.

-When using, place the charger steadily and pay attention to insulation and fire protection.

-Do not touch the metal terminals of the battery interface with hands or other objects. If foreign matter adheres to the metal terminals, clean them with a dry cloth in a powered-off state.

-Make sure that the battery interface is aligned with the charger interface before lightly pressing it in, otherwise, the battery may be damaged.

-Be sure to use the charger within the appropriate environmental temperature (recommended 0°C to 40°C).

-When moving or transporting the charger, do not pull on the charger's power cord.

-Before use, ensure that the battery interface, charger interface, battery surface, and charger battery compartment surface are dry and free of water before inserting the battery into the charger.

-Do not disassemble or damage the charger in any way.

Product Introduction

The ISDT NPC4610 is a charger specifically designed for Sony camera batteries, capable of charging the Sony NP series batteries. It is compatible with Sony NP-FZ100, NP-FW50, and NP-BX1 battery types. It can charge multiple batteries at once, supporting up to two NP-FZ100 and two NP-BX1 batteries for simultaneous output. Additionally, it features a built-in 10000mAh large battery, enabling charging without a power source and can be used as a power bank with its USB-C output. It supports wireless connection, allowing you to connect with the Polying APP to monitor the battery charging status and set related charging parameters on your mobile device.

Product Specifications

Model:	NPC4610
Built-in Battery Capacity:	36Wh 7.2V
Built-in Battery Rated Capacity:	6000mAh(5V/1A)
Compatible Batteries:	Sony NP-FZ100, NP-FW50, NP-BX1
USB Type-C Input:	5-15V~3A, 45W Max
USB Type-C Output:	5V~2.4A, 12W Max
Maximum Charging Power:	30W (NP-FZ100*2+NP-BX1*2)
Maximum Charging Current:	NP-FZ100 1.5A, NP-FW50 0.8A, NP-BX1 1.0A
Dimensions:	87.5*57.9*87.6mm
Weight:	278g (±10%)

Product Instructions

This product has a built-in battery and can act as a power bank when necessary; it supports wireless connection, which can be used to connect with our Polying APP.

Charging Function:

The main function of this product is to provide a 4-way dual-channel charging interface, offering a lazy charging design. Simply place the battery correctly, no other operations are needed to start charging, saving both time and effort.

If the battery is under-voltage protected due to over-discharge, you can activate the battery for charging by pressing and holding the button for 1 second.

Power Bank Function:

This product has a built-in 10000mAh battery, which can instantly become a power bank with just one operation, providing protection anytime, anywhere without worrying about battery life.

The percentage at the bottom indicates the battery level of the built-in battery; when the indicator at the bottom lights up  , it indicates output. If the charging indicator lights up  , it indicates input.

Wireless Connection:

Supports wireless connection, allowing the app to connect to read charging status and other information. You can use the app to control the charger and select different charging modes:


Fast Charging: 1.5A (NP-FZ100/8.4V), 0.8A (NP-FW50/8.4V), 1.0A (NP-BX1/4.2V)

Standard Charging: 1.0A (NP-FZ100/8.4V), 0.5A (NP-FW50/8.4V), 0.6A (NP-BX1/4.2V)

Sleep Mode:

After a period of inactivity, to extend standby time, the device will enter sleep mode, which can be woken up by any operation.

UI Description



- ①: Charging Battery Model; ②: Battery Charging Status; ③: Battery Charge Percentage;
④: Built-in Battery Working Status;
⑤: Built-in Battery Charge Percentage;

Connect the phone

Launch the Polying software and bring the phone close to the operating device to start connecting. You can follow the on-screen prompts to single-click the button to choose to bind or unbind.

Vielen Dank für den Kauf des ISDT NP2GO Battery Energy Box.

Willkommen auf der offiziellen Website von ISDT unter www.isdt.co, um weitere Informationen zu erhalten und zusätzliches Zubehör zu kaufen.

Aufgrund kontinuierlicher Produktaktualisierungen können sich die Anweisungen, die Sie in den Händen halten, von der tatsächlichen Bedienung unterscheiden.

Bitte beachten Sie daher die tatsächliche Funktionalität.

Produktgebrauchsanweisungen

- Vor der Verwendung dieses Produkts lesen Sie bitte sorgfältig alle Sicherheits- und Einhaltungshinweise, die mit diesem Dokument und dem Produkt verbunden sind, und folgen Sie diesen.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht im direkten Sonnenlicht, Regen oder feuchten Umgebungen.
- Das Ladegerät sollte von Wärmequellen, Hochspannung, Wasser, brennbaren Gasen, Korrosiven und anderen gefährlichen Materialien ferngehalten werden.
- Im Falle eines Feuers verwenden Sie einen Trockenpulverlöscher, um es korrekt zu löschen. Die Verwendung von flüssigen Feuerlöschern kann ein Risiko eines elektrischen Schlages darstellen.
- Die Verwendung des Ladegeräts bei Gewittern und regnerischem Wetter mit Blitzen ist strengstens verboten.
- Halten Sie das Innere des Ladegeräts trocken; lassen Sie es nicht mit Wasser, Öl oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
- Bleiben Sie beim Laden von brennbaren Materialien fern und platzieren Sie das Ladegerät oder Batterien nicht zum Laden auf Teppichen.
- Die Batterieschnittstelle des Ladegeräts eignet sich nur für das Laden von Sony NP-FZ100, NP-FW50, NP-BX1 Batterien. Laden Sie keine anderen Batterietypen.
- Platzieren Sie das Ladegerät beim Gebrauch stabil und achten Sie auf Isolierung und Brandschutz.
- Berühren Sie die Metallkontakte der Batterieschnittstelle nicht mit Händen oder anderen Gegenständen. Wenn Fremdkörper an den Metallkontakten haften, reinigen Sie diese mit einem trockenen Tuch im ausgeschalteten Zustand.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterieschnittstelle vor dem leichten Eindrücken mit der Schnittstelle des Ladegeräts ausgerichtet ist, andernfalls kann die Batterie beschädigt werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät innerhalb der geeigneten Umgebungstemperatur verwendet wird (empfohlen 0°C bis 40°C).
- Beim Bewegen oder Transportieren des Ladegeräts ziehen Sie nicht am Stromkabel des Ladegeräts.
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Batterieschnittstelle, Ladegerätschnittstelle, Batterieoberfläche und die Oberfläche des Batteriefachs des Ladegeräts trocken und frei von Wasser sind, bevor Sie die Batterie in das Ladegerät einlegen.
- Demontieren oder beschädigen Sie das Ladegerät in keiner Weise.

Produkteinführung

Das ISDT NPC4610 ist ein speziell für Sony Kamerabatterien entwickeltes Ladegerät, das die Sony NP-Serien Batterien aufladen kann. Es ist kompatibel mit Sony NP-FZ100, NP-FW50 und NP-BX1 Batterietypen. Das Gerät kann gleichzeitig mehrere Batterien laden, unterstützt bis zu zwei NP-FZ100 und zwei NP-BX1 Batterien zur gleichzeitigen Ausgabe. Zusätzlich verfügt es über eine integrierte 10000mAh große Batterie, die das Laden ohne Stromquelle ermöglicht und dank des USB-C-Ausgangs als Powerbank verwendet werden kann. Es unterstützt die drahtlose Verbindung, sodass Sie mit der Polying APP eine Verbindung herstellen und den Ladestatus der Batterie sowie die Einstellung der Ladeparameter mobil überwachen können.

Produktspezifikationen

Produktmodell:	NPC4610
Eingebaute Batteriekapazität:	36Wh 7.2V
Nennkapazität der eingebauten Batterie:	6000mAh(5V/1A)
Kompatible Batterien:	Sony NP-FZ100, NP-FW50, NP-BX1
USB Type-C Eingang:	5-15V-3A, 45W Max
USB Type-C Ausgang:	5V-2.4A, 12W Max
Maximale Ladeleistung:	30W (NP-FZ100*2+NP-BX1*2)
Maximaler Ladestrom:	NP-FZ100 1.5A, NP-FW50 0.8A, NP-BX1 1.0A
Abmessungen:	87.5*57.9*87.6mm
Gewicht:	278g (±10%)

Produktanleitung

Dieses Produkt hat einen eingebauten Akku und kann bei Bedarf als Powerbank dienen; es unterstützt eine drahtlose Verbindung, die verwendet werden kann, um sich mit unserer Polying APP zu verbinden.

Lade Funktion:

Die Hauptfunktion dieses Produkts ist es, eine 4-Wege-Doppelkanal-Ladeschnittstelle bereitzustellen, die ein faules Ladendesign bietet. Legen Sie einfach den Akku korrekt ein, keine weiteren Operationen sind nötig, um das Laden zu starten, was Zeit und Mühe spart.

Wenn der Akku aufgrund von Tiefentladung unter Spannungsschutz steht, können Sie den Akku durch Drücken und Halten der Taste für 1 Sekunde zum Laden aktivieren.

Powerbank Funktion:

Dieses Produkt hat einen eingebauten 10000mAh Akku, der mit nur einer Operation sofort zu einer Powerbank werden kann, und bietet Schutz jederzeit und überall, ohne sich Gedanken über die Akkulaufzeit zu machen.

Der Prozentsatz unten zeigt den Akkuladestand des eingebauten Akkus an; wenn die Anzeige unten leuchtet, , bedeutet dies Ausgang. Wenn die Ladeanzeige leuchtet , bedeutet dies Eingang.

Kabellose Verbindung:


Unterstützt die kabellose Verbindung, ermöglicht die App-Verbindung zum Lesen des Ladestatus und weiterer Informationen. Über die App können Sie den Ladegerät steuern und verschiedene Lademodi auswählen:

Schnellladen: 1.5A (NP-FZ100/8.4V), 0.8A (NP-FW50/8.4V), 1.0A (NP-BX1/4.2V)

Normal Laden: 1.0A (NP-FZ100/8.4V), 0.5A (NP-FW50/8.4V), 0.6A (NP-BX1/4.2V)

Ruhemodus:

Nach einer Zeit ohne Aktivität, um die Standby-Zeit zu verlängern, wird das Gerät in den Ruhemodus versetzt, der durch jede Operation geweckt werden kann.



- ①: Ladendes Batteriemodell; ②: Batterieladezustand; ③: Ladestand der Batterie in Prozent;
④: Arbeitszustand der eingebauten Batterie;
⑤: Ladestand der eingebauten Batterie in Prozent;

Verbindung mit dem Handy

Starten Sie die Polying-Software und bringen Sie das Handy in die Nähe des betriebenen Geräts, um die Verbindung zu beginnen.

Sie können den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen und die Taste einmal drücken, um zu wählen, ob Sie binden oder die Bindung aufheben möchten.

ISDT NP2GO Battery Energy Boxをご購入いただき、ありがとうございます。

詳細や追加のアクセサリーの購入については、

ISDTの公式ウェブサイトwww.isdt.coにログインしてください。

製品の継続的な更新により、手元にある説明書と実際の操作が異なる場合がありますので、実際の機能をご参照ください。

製品使用上の注意事項

-この製品を使用する前に、この文書および製品に関連するすべての安全性およびコンプライアンスガイドラインを慎重に読み、それに従ってください。

-直射日光、雨、または湿った環境で充電器を使用しないでください。

-充電器は、熱源、高電圧、水、可燃性ガス、腐食性物質などの危険物から離れて保管してください。

火災の場合は、正しく消火するために乾燥粉末消火器を使用してください。液体の消火器を使用すると、感電のリスクがあります。

-雷雨や雷が伴う雨天時には、充電器の使用を厳禁します。

-充電器の内部を乾燥させ、水、油、その他の液体との接触を避けてください。

-充電時には、可燃物から離れて充電してください。カーペットの上で充電器やバッテリーを置かないでください。

-充電器のバッテリーインターフェースは、Sony NP-FZ100、NP-FW50、NP-BX1バッテリーの充電にのみ適しています。他のタイプのバッテリーを充電しないでください。

-使用時には、充電器を安定した場所に置き、絶縁と防火に注意してください。

-バッテリーインターフェースの金属端子に手や他の物を触れないでください。

-金属端子に異物が付着している場合は、電源を切った状態で乾いた布で拭いてください。

-バッテリーインターフェースを充電器のインターフェースに合わせ、軽く押し込む前に確認してください。うしろいと、バッテリーが損傷する可能性があります。

-充電器を適切な環境温度（推奨0°C～40°C）で使用してください。

-充電器を移動または輸送する際に、充電器の電源コードを引っ張らないでください。

-使用前に、バッテリーインターフェース、充電器インターフェース、バッテリー表面、充電器のバッテリー室表面が乾燥しており、水分がないことを確認してから、バッテリーを充電器に挿入してください。

-いかなる方法でも充電器を分解または損傷させないでください。

製品紹介

ISDT NPC4610は、ソニーのカメラバッテリー専用に設計された充電器で、ソニーNPシリーズのバッテリーを充電することができます。ソニーNP-FZ100、NP-FW50、NP-BX1タイプのバッテリーに対応しています。複数のバッテリーを同時に充電することができ、最大でNP-FZ100 2台とNP-BX1 2台を同時に出力することがサポートされています。さらに、内蔵の10000mAhの大容量バッテリーにより、電源を接続しなくても充電が可能であり、USB-C出力を通じてモバイルバッテリーとして使用することもできます。無線接続に対応しており、Polying APPを通じて接続し、モバイル端末でバッテリーの充電状況を監視し、関連する充電パラメーターを設定することができます。

製品仕様

モデル:	NPC4610
内蔵バッテリー容量:	36Wh 7.2V
内蔵バッテリーの定格容量:	6000mAh(5V/1A)
対応バッテリー:	Sony NP-FZ100, NP-FW50, NP-BX1
USB Type-C入力:	5-15V~3A, 45W Max
USB Type-C出力:	5V~2.4A, 12W Max
最大充電パワー:	30W (NP-FZ100*2+NP-BX1*2)
最大充電電流:	NP-FZ100 1.5A, NP-FW50 0.8A, NP-BX1 1.0A
サイズ:	87.5*57.9*87.6mm
重量:	278g (±10%)

製品説明

本製品は内蔵バッテリーを搭載しており、必要に応じてモバイルバッテリーとしても機能します。無線接続に対応しており、当社のPolyngアプリと接続することができます。

充電機能:

本製品の主な機能は、4方向デュアルチャネル充電インターフェースを提供することで、ラクラク充電設計を実現します。バッテリーを正しく置くだけで、他の操作をすることなく充電が開始され、時間と労力の節約になります。バッテリーが過放電によりアンダーボルテージ保護された場合、1秒間ボタンを長押しすることでバッテリーを活性化させ充電を開始できます。

モバイルバッテリー機能:

本製品は内蔵10000mAhのバッテリーを搭載しており、一つの操作で即座にモバイルバッテリーへと変わります。いつでもどこでも保護を提供し、バッテリー切れの心配がありません。

下部のパーセンテージは内蔵バッテリーのバッテリーレベルを示しています。下部のインジケーターが点灯した場合、 出力を示します。充電インジケーターが点灯した場合  、入力を示します。

無線接続:


無線接続をサポートし、アプリを接続して充電状態やその他の情報を読み取ることができます。アプリを使用して充電器を制御し、異なる充電モードを選択することができます:

急速充電: 1.5A (NP-FZ100/8.4V) 、 0.8A (NP-FW50/8.4V) 、 1.0A (NP-BX1/4.2V)

標準充電: 1.0A (NP-FZ100/8.4V) 、 0.5A (NP-FW50/8.4V) 、 0.6A (NP-BX1/4.2V)

スリープモード:

一定期間操作がないと、スタンバイ時間を延長するためにデバイスがスリープモードに入ります。これは任意の操作で起動できます。



- ①: 充電中のバッテリーモデル; ②: バッテリーの充電状態; ③: バッテリー残量のパーセンテージ;
 ④: 内蔵バッテリーの作動状態;
 ⑤: 内蔵バッテリー残量のパーセンテージ;

スマートフォン接続

Polyingソフトウェアを起動して、運用中のデバイスに近づけてスマートフォンを接続します。
 画面のプロンプトに従って、ボタンをクリックしてバインドまたはバインド解除を選択できます。

Grazie per l'acquisto della ISDT NP2GO Battery Energy Box.

Benvenuti nel sito ufficiale di ISDT su www.isdt.co per ulteriori informazioni e per l'acquisto di accessori aggiuntivi.

A causa degli aggiornamenti continui del prodotto, le istruzioni che avete tra le mani potrebbero differire dall'effettivo funzionamento, quindi vi preghiamo di fare riferimento alla funzionalità effettiva.

Precauzioni per l'Uso del Prodotto

- Prima di utilizzare questo prodotto, si prega di leggere attentamente e seguire tutte le linee guida di sicurezza e conformità associate a questo documento e al prodotto.
- Non utilizzare il caricabatterie alla luce diretta del sole, sotto la pioggia o in ambienti umidi.
- Il caricabatterie deve essere tenuto lontano da fonti di calore, alta tensione, acqua, gas infiammabili, corrosivi e altri materiali pericolosi.
- In caso di incendio, utilizzare un estintore a polvere secca per spegnerlo correttamente. L'utilizzo di estintori liquidi può comportare un rischio di scossa elettrica.
- È assolutamente vietato utilizzare il caricabatterie durante temporali e condizioni meteorologiche piovose con fulmini.
- Mantenere l'interno del caricabatterie asciutto; evitare che venga a contatto con acqua, olio o altri liquidi.
- Durante la carica, stare lontano da materiali infiammabili e non posizionare il caricabatterie o le batterie su tappeti per la ricarica.
- L'interfaccia della batteria del caricabatterie è adatta solo per la ricarica delle batterie Sony NP-FZ100, NP-FW50, NP-BX1. Non caricare altri tipi di batterie.
- Quando si utilizza, posizionare il caricabatterie in modo stabile e prestare attenzione all'isolamento e alla protezione antincendio.
- Non toccare i terminali metallici dell'interfaccia della batteria con mani o altri oggetti.
- Se sui terminali metallici si attaccano corpi estranei, pulirli con un panno asciutto in stato di spegnimento.
- Assicurarsi che l'interfaccia della batteria sia allineata con l'interfaccia del caricabatterie prima di premere leggermente per inserirla, altrimenti la batteria potrebbe danneggiarsi.
- Assicurarsi di utilizzare il caricabatterie a una temperatura ambientale appropriata (raccomandato 0°C a 40°C).
- Quando si sposta o trasporta il caricabatterie, non tirare il cavo di alimentazione del caricabatterie.
- Prima dell'uso, assicurarsi che l'interfaccia della batteria, l'interfaccia del caricabatterie, la superficie della batteria e la superficie del vano batteria del caricabatterie siano asciutte e prive di acqua prima di inserire la batteria nel caricabatterie.
- Non smontare o danneggiare il caricabatterie in alcun modo.

Introduzione del Prodotto

L'ISDT NPC4610 è un caricabatterie specificamente progettato per le batterie delle fotocamere Sony, capace di caricare le batterie della serie NP di Sony. È compatibile con i tipi di batteria Sony NP-FZ100, NP-FW50 e NP-BX1. Può caricare più batterie contemporaneamente, supportando fino a due NP-FZ100 e due NP-BX1 per l'uscita simultanea. Inoltre, dispone di una batteria integrata da 10000mAh, che consente la ricarica senza fonte di alimentazione e può essere utilizzato come power bank con la sua uscita USB-C. Supporta la connessione wireless, permettendo di connettersi con l'app Polying per monitorare lo stato di carica della batteria e impostare i relativi parametri di carica sul dispositivo mobile.

Specifiche del Prodotto

Modello:	NPC4610
Capacità della batteria integrata :	36Wh 7.2V
Capacità nominale della batteria interna:	6000mAh(5V/1A)
Batterie compatibili:	Sony NP-FZ100, NP-FW50, NP-BX1
Ingresso USB Type-C:	5-15V-3A, 45W Max
Uscita USB Type-C:	5V-2.4A, 12W Max
Potenza massima di carica:	30W (NP-FZ100*2+NP-BX1*2)
Corrente massima di carica:	NP-FZ100 1.5A, NP-FW50 0.8A, NP-BX1 1.0A
Dimensioni:	87.5*57.9*87.6mm
Peso:	278g (±10%)

Istruzioni per il prodotto

Questo prodotto è dotato di una batteria integrata e può fungere da power bank quando necessario; supporta la connessione senza fili, che può essere utilizzata per connettersi alla nostra app Polying.

Funzione di Ricarica:

La funzione principale di questo prodotto è fornire un'interfaccia di ricarica a 4 vie dual-channel, offrendo un design di ricarica pigro. Basta posizionare correttamente la batteria, non sono necessarie altre operazioni per iniziare la ricarica, risparmiando tempo ed energia.

Se la batteria è protetta da sotto-tensione a causa di scarica eccessiva, è possibile attivare la batteria per la ricarica premendo e tenendo premuto il pulsante per 1 secondo.

Funzione Power Bank:

Questo prodotto ha una batteria integrata da 10000mAh, che può trasformarsi istantaneamente in un power bank con un'unica operazione, fornendo protezione in qualsiasi momento e luogo senza preoccuparsi dell'autonomia della batteria.

La percentuale nella parte inferiore indica il livello della batteria integrata; quando l'indicatore nella parte inferiore si illumina , indica l'uscita. Se si illumina l'indicatore di ricarica , indica l'entrata.

Connessione Wireless:

Supporta la connessione wireless, consentendo all'app di connettersi per leggere lo stato di ricarica e altre informazioni. È possibile utilizzare l'app per controllare il caricabatterie e selezionare diverse modalità di ricarica:


Ricarica Rapida: 1.5A (NP-FZ100/8.4V), 0.8A (NP-FW50/8.4V), 1.0A (NP-BX1/4.2V)

Ricarica Standard: 1.0A (NP-FZ100/8.4V), 0.5A (NP-FW50/8.4V), 0.6A (NP-BX1/4.2V)

Modalità Sleep:

Dopo un periodo di inattività, per estendere il tempo di standby, il dispositivo entrerà in modalità sleep, che può essere risvegliata da qualsiasi operazione.

Descrizione UI



- ①: Modello della batteria in carica ; ②: Stato di carica della batteria ; ③: Percentuale di carica della batteria ;
- ④: Stato di funzionamento della batteria integrata ;
- ⑤: Percentuale di carica della batteria integrata ;

Collegare il telefono

Avviare il software Polying e avvicinare il telefono al dispositivo in funzione per iniziare la connessione. È possibile seguire le indicazioni a schermo per cliccare una volta il pulsante e scegliere di associare o disassociare.

Gracias por comprar la ISDT NP2GO Battery Energy Box.

Bienvenido/a a iniciar sesión en el sitio web oficial de ISDT en www.isdt.co para obtener más información y comprar accesorios adicionales.

Debido a las actualizaciones continuas del producto, las instrucciones que tienen en sus manos pueden diferir de la operación real, así que por favor consulten la funcionalidad real.

Precauciones de Uso del Producto

- Antes de usar este producto, por favor lea cuidadosamente y siga todas las pautas de seguridad y cumplimiento asociadas con este documento y el producto.
- No use el cargador bajo la luz directa del sol, la lluvia o en ambientes húmedos.
- El cargador debe mantenerse alejado de fuentes de calor, alta tensión, agua, gases inflamables, corrosivos y otros materiales peligrosos.
- En caso de incendio, utilice un extintor de polvo seco para extinguirlo correctamente. El uso de extintores líquidos puede representar un riesgo de descarga eléctrica.
- Está estrictamente prohibido usar el cargador durante tormentas eléctricas y clima lluvioso con rayos.
- Mantenga el interior del cargador seco; no permita que entre en contacto con agua, aceite u otros líquidos.
- Al cargar, manténgase alejado de materiales inflamables y no coloque el cargador o las baterías sobre la alfombra para cargarlas.
- La interfaz de batería del cargador solo es adecuada para cargar baterías Sony NP-FZ100, NP-FW50, NP-BX1. No cargue otros tipos de baterías.
- Al usarlo, coloque el cargador de manera estable y preste atención al aislamiento y la protección contra incendios.
- No toque los terminales metálicos de la interfaz de la batería con las manos u otros objetos. Si los terminales metálicos tienen adherencias, límpiels con un paño seco en estado apagado.
- Asegúrese de que la interfaz de la batería esté alineada con la interfaz del cargador antes de presionarla suavemente para insertarla, de lo contrario, la batería podría resultar dañada.
- Asegúrese de usar el cargador dentro de la temperatura ambiental adecuada (recomendado de 0°C a 40°C).
- Cuando mueva o transporte el cargador, no tire del cable de alimentación del cargador.
- Antes de usar, asegúrese de que la interfaz de la batería, la interfaz del cargador, la superficie de la batería y la superficie del compartimento de la batería del cargador estén secas y libres de agua antes de insertar la batería en el cargador.
- No desmonte ni dañe el cargador de ninguna manera.

Introducción del Producto

El ISDT NPC4610 es un cargador diseñado específicamente para baterías de cámaras Sony, capaz de cargar las baterías de la serie NP de Sony. Es compatible con los tipos de batería Sony NP-FZ100, NP-FW50 y NP-BX1. Puede cargar múltiples baterías al mismo tiempo, soportando hasta dos NP-FZ100 y dos NP-BX1 para salida simultánea. Además, cuenta con una batería interna de 10000mAh, permitiendo cargar sin necesidad de una fuente de energía y puede ser utilizado como un banco de energía con su salida USB-C. Admite conexión inalámbrica, permitiéndole conectarse con la aplicación Polying para monitorear el estado de carga de la batería y configurar los parámetros de carga relacionados en su dispositivo móvil.

Especificaciones del Producto

Modelo:	NPC4610
Capacidad de la batería incorporada:	36Wh 7.2V
Capacidad nominal de la batería incorporada:	6000mAh(5V/1A)
Baterías compatibles:	Sony NP-FZ100, NP-FW50, NP-BX1
Entrada USB Type-C:	5-15V-3A, Máx 45W
Salida USB Type-C:	5V-2.4A, Máx 12W
Potencia máxima de carga:	30W (NP-FZ100*2+NP-BX1*2)
Corriente máxima de carga:	NP-FZ100 1.5A, NP-FW50 0.8A, NP-BX1 1.0A
Dimensiones:	87.5*57.9*87.6mm
Peso:	278g (±10%)

Instrucciones del Producto

Este producto cuenta con una batería incorporada y puede funcionar como un banco de energía cuando sea necesario; admite conexión inalámbrica, la cual puede utilizarse para conectarse a nuestra aplicación Polying.

Función de Carga:

La función principal de este producto es proporcionar una interfaz de carga de 4 vías de doble canal, ofreciendo un diseño de carga perezosa. Simplemente coloque la batería correctamente, no se necesitan otras operaciones para comenzar a cargar, ahorrando tiempo y esfuerzo.

Si la batería está protegida bajo voltaje debido a la descarga excesiva, puede activar la batería para la carga presionando y manteniendo el botón durante 1 segundo.

Función de Banco de Energía:

Este producto tiene una batería incorporada de 10000mAh, que puede convertirse instantáneamente en un banco de energía con solo una operación, brindando protección en cualquier momento y lugar sin preocuparse por la vida de la batería.

El porcentaje en la parte inferior indica el nivel de batería de la batería incorporada; cuando el indicador en la parte inferior se ilumina  indica salida. Si se ilumina el indicador de carga , indica entrada.

Conexión Inalámbrica:

Soporta conexión inalámbrica, permitiendo que la aplicación se conecte para leer el estado de carga y otra información. Puede usar la aplicación para controlar el cargador y seleccionar diferentes modos de carga:


Carga Rápida: 1.5A (NP-FZ100/8.4V), 0.8A (NP-FW50/8.4V), 1.0A (NP-BX1/4.2V)

Carga Estándar: 1.0A (NP-FZ100/8.4V), 0.5A (NP-FW50/8.4V), 0.6A (NP-BX1/4.2V)

Modo de Sueño:

Después de un período de inactividad, para extender el tiempo de espera, el dispositivo entrará en modo de sueño, el cual puede ser despertado por cualquier operación.

Descripción de la UI



Conectar el teléfono

Inicia el software Polying y acerca el teléfono al dispositivo en funcionamiento para empezar a conectar. Puedes seguir las indicaciones en pantalla para hacer clic en el botón una vez y elegir vincular o desvincular.



下载Polying APP

Download Polyling APP

Polyling APP herunterladen

Polyling APPのダウンロード

Scarica l'app Polyling

Descarga la aplicación Polyling

本产品所有图片，声明以及文字资料仅供参考，实际信息请参考官方网站 www.isdt.co。

深圳艾斯特创新科技有限公司拥有对本说明书内容的最终解释权和修改权。

All product photos, statements and literature are for reference only. For up-to-date information, please visit our official site www.isdt.co. SHENZHEN ISD TECHNOLOGY CO.,LTD reserves the right of final explanation and revision for the terms.

Alle Bilder, Aussagen und Textinformationen für dieses Produkt dienen nur zur Referenz. Für tatsächliche Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website www.isdt.co. Shenzhen ISDT Innovation Technology Co., Ltd. behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs zu interpretieren und zu ändern.

この製品に関する提供されるすべての画像、声明、およびテキスト情報は参考のためだけです。実際の情報については公式ウェブサイト www.isdt.co を参照してください。深セン艾斯特创新科技有限公司はこのマニュアルの内容に対する最終的な解釈権と修正権を有します。

Tutte le immagini, dichiarazioni e testi forniti su questo prodotto sono solo a scopo informativo. Per informazioni effettive, consultare il sito web ufficiale www.isdt.co. Shenzhen ISDT Innovation Technology Co., Ltd. si riserva il diritto finale di interpretare e modificare il contenuto di questo manuale.

Todas las imágenes, declaraciones y textos proporcionados en este producto son solo con fines informativos. Para obtener información real, consulte el sitio web oficial www.isdt.co. Shenzhen ISDT Innovation Technology Co., Ltd. se reserva el derecho final de interpretar y modificar el contenido de este manual.